

位置決めストレートピンセット

-ピン・ブシュPL面取付タイプ-

PL面取付タイプ

②
①

RoHS10

TPNFCX (セット品)
TPNFCXP (ピン単体)
TPNFCXB (ブシュ単体)

②ブシュ

①ピン

先端部
先端部詳細

①ピン底面にはねじ穴に逃がしがあります。

位置決め開始時

型縮時

型式	D	E	S (有効保持量)
TPNFCX	13	7	4.5
	16	7	4.5
	20	10	7.5
	25	12	9.5
	30	18	14.0

材質 SKD11相当
硬度 58~62HRC

位置決め部品

取付ボルトサイズ	d	E ₁	N (抜きタップ)	V	ℓ ₁	R ₁	R ₂	H	F	L	(n) ピン底面の逃がし穴	J ピン底面の逃がし穴径	型式		
													Type	D	E
M3	6.5	3.3	M4	10	1.0	0.5	0.8	4	6	14.5	10.2	4.4	TPNFCX (①+②セット) TPNFCXP (①ピン) TPNFCXB (②ブシュ)	13	7
														16	7
M5	9.5	5.4	M6	13	2.0	1.0	1.5	6	9	19.5	12.1	6.4		20	10
														16	11
M6	11	6.5	M8	20	2.0	1.0	1.5	8	17	34	29.5	8.6		30	18
													30	18	

① TPNFCXはV寸が位置決めストレートピンセット-ブシュPL面取付タイプ-(TPNFC)と異なるため、組み換えて使用することはできませんので、ご注意ください。

Order 注文例

型式 - E
TPNFCX 20 - 10

Delivery 出荷日

在庫品

■特長

- PL面からの取り付け、取り外しができ、メンテナンスが容易です。
- コアピン等がインローする前に金型の位置決めをすることで、コアピンの摩耗や破損を防止することができます。

■ご使用にあたって

- 型縮時にピン側、ブシュ側がぶつかりますと破損の原因になりますので1mm程度あけてご使用ください。
- クリアランスが非常に小さくなっておりまして、ガイドピンは精級をご使用ください。

■取り付け方法

●N寸について (抜きタップ)

PL

ブシュ取り付けボルト穴に切っただけのタップ(N)を利用して上図のようにボルトをねじ込み、引き抜くことができますので取り外しが容易です。