

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動

LEFB Series LEFB25・32・40



型式表示方法

LEFB **25** **NZ** **S** - **300** **C** **K**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① サイズ

25
32
40

② モータ配置

無記号	上折返し
U	下折返し

③ 取付形状

NZ	NW	NT
NY	NV	NM1
NX	NU	NM2

④ 相当リード[mm]

S	54
---	----

⑤ ストローク[mm]

300	300
}	}
3000	3000

※ストローク対応表参照

⑥ オートスイッチ適合

無記号	なし
C	あり(取付金具1ヶ同梱)

※2ヶ以上必要な場合は別途手配ください。(品番: LEF-D-2-1 詳細はP.1194)
 ※オートスイッチは別途手配ください。(詳細はP.1195~1197をご参照ください。)
 ※"なし"を選択した場合、オートスイッチ用磁石が内蔵されず、取付金具の固定もできません。
 購入後"あり"への変更ができませんので、あらかじめご考慮のうえ、型式を選択してください。

⑦ 位置決めピン穴

無記号	ハウジングB底面*	
K	ボディ底面2ヶ所	

※取付方法はP.1199の本体取付例をご覧ください。

ストローク対応表

	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2500	3000	
LEFB25	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	—
LEFB32	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	—
LEFB40	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	●

※標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。

●標準 ○受注生産

適用モータ、取付形状対応表※1

適用モータ		サイズ/取付形状																		
メーカー	シリーズ	25					32/40													
		NZ	NY	NX	NM1	NM2	NZ	NY	NX	NW	NV	NU	NT	NM1	NM2					
三菱電機(株)	MELSERVO JN/J4/J5	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)安川電機	Σ-V/7	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
山洋電気(株)	SANMOTION R	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オムロン(株)	OMNUC G5/1S	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
パナソニック(株)	MINAS A5/A6	● (MHMFのみ)	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ファナック(株)	β is(-B)	●	—	—	—	—	● (β1のみ)	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日本電産サンキョー(株)	S-FLAG	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)キーエンス	SV/SV2	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
富士電機(株)	ALPHA7	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ミネベアミツミ(株)	Hybrid stepping motors	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
シナノケンシ(株)	CSB-BZ	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オリエンタルモーター(株)	αSTEP AR/AZ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
FASTECH Co.,Ltd.	Ezi-SERVO	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)	Kinetix MP/VP/TL	● (TLのみ)	—	—	—	—	—	—	—	● (MP/VPのみ)	—	—	—	—	—	—	—	● (TLのみ)	—	—
Beckhoff Automation GmbH	AM 30/31/80/81	●	—	—	—	—	—	—	—	● (80/81のみ)	—	● (30のみ)	● (31のみ)	—	—	—	—	—	—	—
Siemens AG	SIMOTICS S-1FK7	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Delta Electronics, Inc.	ASDA-A2	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANCA Motion	AMD2000	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 適用モータ、取付形状対応表は代表例です。次ページ以降の外形寸法図に記載されている「モータ取付部・適用モータ寸法表」をご確認のうえ、取付形状を選定してください。